



Corto Circuito e Messa a Terra

Bassa Tensione

Linee aeree nude

Codice: **DBT322/4**

Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di linee aeree BT in conduttori nudi



In conformità a

CEI EN 61230

ICC

4.5 kA / 1 s

Composizione del Dispositivo

- 4 pinze mod. BT322 di contatto in lega leggera con serraggio automatico a molla per conduttori Ø 2÷22 mm, fisse su fioretto isolante in trafilato tondo di vetroresina lunghezza 0.8 m (o altro da concordare), completo di impugnatura.
- 3 cavi extra-flessibili di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente, sezione 16 mm², lunghezza di ogni collegamento 0.7 m (o altro da concordare).
- Cavo extra-flessibile in rame elettrolitico rivestito con guaina termoplastica trasparente per il collegamento della prima pinza al dispersore di terra. Sezione 16 mm², lunghezza 16 m (o altro da concordare) su telaio avvolgicavo mod. 6128.00
- Dispersore di terra mod. 6113.00
- Cassetta metallica mod. 5011.00



6056.00



6128.00

Versioni alternative

DBT322/5	5 pinze mod. BT322 cavi sezione 16 mm ²	CEI EN 61230	ICC 4.5 kA / 1 s
DBT322/4-25	4 pinze mod. BT322 cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 6 kA / 1 s
DBT322/5-25	5 pinze mod. BT322 cavi sezione 25 mm ²	CEI EN 61230	ICC 6 kA / 1 s