



Rivelatori concordanza fase

Media Tensione

Linee, cabine, sottostazioni

Codice: **RBM36-QS**

Rivelatore elettronico bipolare di concordanza fasi e di presenza/assenza di tensione MT a segnale sonoro e luminoso, per uso interno



Range

2 ÷ 36 KV

5 ÷ 36 KV

Può essere utilizzato come:

- Rivelatore di tensione bipolare.
- Rivelatore di concordanza e discordanza di fase.
- Verificatore di fusibili MT

Composto da:

- 2 fioretti in materiale altamente isolante completi di manopola in gomma ergonomica con paramano e collegati tra loro mediante un cavo flessibile ad alto isolamento di lunghezza 1,4 m.
- Fioretto 1 con strumento elettronico di rilevazione tensione con doppia segnalazione sonora e visiva ad indicatori LED
- Fioretto 2 con funzione di chiusura del circuito di rilevazione.
- Due antenne in materiale altamente isolante, complete di elevate impedenze e puntali di contatto, raccordabili sulla testa dei due fioretti. Lunghezza totale di ogni fioretto completo di antenne: 1,20 m.
- Custodia metallica.

Versioni alternative

RBM36-QS/A

Dispositivo dotato di allunghi per fioretti in materiale altamente isolante di lunghezza utile 0,62 m